

## OMNITRONIC Boîtier DI alimentation fantôme LH-068

Boîtier DI 1 canal, alimentation fantôme, active

Réf. : 10355068

GTIN: 4026397318517



### Caractéristiques:

- 1 entrée de signal asymétrique à haute impédance, jack 6,3 mm
- 1 sortie XLR symétrique à basse impédance
- Prises jack 6,3 mm pour le passage en boucle d'un instrument
- Convertit les signaux de ligne asymétriques (par ex. d'instruments) en signaux de sortie XLR symétriques pour le raccordement à une table de mixage
- Atténuation d'entrée commutable : 0 dB, -20 dB, -40 dB
- Nécessite une alimentation fantôme +48 V pour fonctionner
- Boîtier solide métallique

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397318517

Poids: 0,46 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.08 m

### Données techniques:

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:   | 1 - 50000 Hz                                                                                    |
| Rapport signal/bruit: | >100 dB                                                                                         |
| Alimentation fantôme: | 9-48 V DC                                                                                       |
| Éléments de commande: | Commutateur Groundlift                                                                          |
| Connexions:           | Entrée: 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Sortie: 1 x XLR 3 broches<br>Lien: 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Dimension:            | Largeur : 9,5 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 4,5 cm                                    |

Poids:0,35 kg

---

Contenu de la livraison:

---