

RELACART PM-320 système In-Ear 626 - 668 MHz

Système In-Ear stéréo à technologie Diversity, 626-668 MHz

Réf. : 13055247

GTIN: 4026397718539



Description:

The PM-320 is a wireless in-ear monitoring system delivering outstanding sound for live performances, theater and voice applications. Diversity technology guarantees optimum reception quality without interference or dropouts. The system can be operated in mono and stereo mode. The bodypack receiver is 100 g light and offers perfect wearing comfort.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397718539

Poids: 2,40 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Caractéristiques:

- Émetteur et récepteur également disponibles séparément
- Convient également pour une utilisation comme liaison audio sans fil avec une latence extrêmement faible
- <p>RELACART PM-320T émetteur stéréo intra-auriculaire 626 - 668 MHz
- **Émetteur sans fil stéréo In-Ear à signal pilote (PLL)**
- Émetteur radio stéréo avec 317 canaux de présélection et 5 canaux libres pour le monitoring In-Ear
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Mode stéréo ou mono/mix
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- 2 entrées ligne via des prises combinées symétriques XLR/jack 6,3 mm encastrées
- 2 sorties en boucle (loop)
- Sortie casque réglable
- A une portée de jusqu'à 100m par visibilité
- Écran OLED
- Boîtier du pupitre

- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- <p>RELACART PM-320R récepteur de poche In-Ear 626 - 668 MHz
- Récepteur sans fil stéréo In-Ear à technologie Diversity**
- Récepteur stéréo de poche avec 317 canaux pré-réglés et 5 canaux libres pour le monitoring In-Ear
- Boîtier robuste entièrement métallique avec éléments de commande Soft-Touch, adapté à une utilisation intensive en déplacement
- Technologie Diversity pour une haute qualité de réception
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Mode stéréo ou mono/mix
- Équilibre (gauche, droite) réglable
- Limiteur et accentuation des aigus
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- A une portée de jusqu'à 100m par visibilité
- Jusqu'à 5 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Écran OLED
- Indicateur de charge

Données techniques:

Poids:	1,62 kg
--------	---------

RELACART PM-320T émetteur stéréo intra-auriculaire 626 - 668 MHz

Type:	Retour de scène in-ear
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	2 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	25 - 15000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,9 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 100m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 628 - 668 MHz
Bande passante:	42 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Puissance de sortie RF:	30 mW (LO); 50 mW (HI)
Modulation:	FM, Stéréo
Sélection de la fréquence:	202 fréquence commutable En 20 groupes
Type d'écran:	Écran OLED
Connexions:	Antenne via 1 x BNC (F) Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable

	Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	1,51 kg

RELACART PM-320R récepteur de poche In-Ear 626 - 668 MHz

Type:	Retour de scène in-ear
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	25 - 15000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,9 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 100m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 628 - 668 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Bande passante:	42 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 5 Émetteur
Modulation:	FM, Stéréo
Sélection de la fréquence:	202 fréquence commutable En 20 groupes
Type d'écran:	Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Groupe , Canal; niveau audio AF , intensité du signal RF
État LED:	Antenne A/B
Connexions:	Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 6,5 cm Profondeur : 2,3 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	0,11 kg

Contenu de la livraison:

1 x RELACART PM-320T émetteur stéréo intra-auriculaire 626 - 668 MHz

1 x Émetteur
 1 x Antenne
 1 x bloc d'alimentation externe
 3 x Étrier
 8 x vis
 2 x câble jack
 3 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité

1 x RELACART PM-320R récepteur de poche In-Ear 626 - 668 MHz

1 x récepteur

1 x Mode d'emploi

1 x déclaration de conformité