



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with COB LEDs for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Wide beam angle provides high luminosity at a short distance
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 1 tricolor LED per spot (RGB)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display

- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 2 IEC outputs for power supply of further devices
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 6,44 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 65,00 W                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                         |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                        |
| Dimension:                        | Largeur : 72 cm                                                                   |

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
|                         | Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 23,5 cm |
| Poids:                  | 6,20 kg                                |
| DMX channels:           | 2/3/4/5/12/15/20                       |
| DMX connection:         | 3-pin XLR                              |
| QuickDMX connection:    | 5-pin XLR                              |
| Sound control:          | via built-in microphone                |
| LED type:               | COB 15 W                               |
| Number of LEDs:         | 4                                      |
| Beam angle:             | 40°                                    |
| TV spigot:              | D = 28 mm                              |
| Dimensions (L x W x H): | 720 x 90 x 235 mm                      |

### EUROLITE Émetteur QuickDMX

|                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation pour<br>raccordement au réseau USB A (inclus dans la<br>livraison)<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Sortie 512                                                                                                                                                                 |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches                                                                                                                                                      |
| Commande:                 | QuickDMX; DMX; plug and play                                                                                                                                               |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                                                                                                                                                               |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                                                                                                                    |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                                                                                                                            |
| Puissance de sortie RF:   | 19 dBm                                                                                                                                                                     |
| Modulation:               | GFSK                                                                                                                                                                       |
| Couleur:                  | Argenté                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm                                                                                                                                  |
| Poids:                    | 0,15 kg                                                                                                                                                                    |

### EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 5V CC                                                                               |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches<br>version encastrable<br><br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Entrée 512                                                                          |
| Sortie DMX:               | 1 x XLR (F) 5 broches                                                               |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play                                                        |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                                                                        |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                             |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                                     |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Modulation: | GFSK                                      |
| Couleur:    | Argenté                                   |
| Dimension:  | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm |
| Poids:      | 0,10 kg                                   |

## Contenu de la livraison:

### 1 x EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set

1 x télécommande

### 1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x Câble USB

### 1 x EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité