

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

PRO Profil-Scheinwerfer, 120-W-Warmweiß-LED, Zoom, Blendschieber

Art.-Nr.: 40001981

GTIN: 4026397557008



Features:

- Professioneller Bühnenscheinwerfer
- Standalone- oder DMX-Betrieb
- Bedienfeld mit LCD-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Master-/Slave-Funktion
- Strobe-Effekt
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Manuell fokussierbar
- Manueller Zoom 14-41°
- Farbfilterrahmen und 4 Profilschieber im Lieferumfang enthalten
- Schwenkbarer Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 LED 120 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 14° - 41°
- LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397557008

Gewicht: 12,85 kg

Länge: 0.74 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 120 W

Schutzart: IP20

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 120 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Abstrahlwinkel:	14° - 41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	14 - 41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 41°
Farbtemperatur:	3000K
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 61,5 cm Breite: 28 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	11,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Stecker