

# OMNITRONIC MCX-4250 100-V-Adapter 1 HE

4-Kanal-Audio-Transformator

Art.-Nr.: 80709580  
GTIN: 4026397306118



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Passen Sie sich an!

Das Stichwort lautet Nachrüsten. Autos werden mit Partikelfiltern nachgerüstet, Computern werden Software-Updates aufgespielt und Fernseher mit Digitalempfängern. Auch im Audibereich kann nachgerüstet werden. Wenn Sie beispielsweise die 100-Volt-Technik nutzen wollen, aber keinen geeigneten Verstärker besitzen, der das niederohmige Signal auf 100 Volt transformiert, kommt hier nun eine kostengünstige Lösung: der OMNITRONIC MCX-4250. Dieser Adapter passt sich Ihren alten Verstärker an, so dass sie ihn weiterhin nutzen können und ihn nicht gleich ganz ersetzen müssen. Somit können Sie das Signal mit Ihrem Verstärker bequem auf eine ELA-Anlage verteilen und dabei vier Zonen separat definieren. Und da der MCX-4250 mit nur einer Höheneinheit sehr kompakt ist, nimmt er nur wenig Platz in Anspruch. So wird das Nachrüsten doch nun wirklich leicht gemacht, oder?

### Features:

- Ausgangsübertrager für Verstärker oder Lautsprecher ohne 70-V- oder 100-V-Übertrager
- 4 x 250 W
- Nutzen Sie Ihre vorhandene Endstufe zur Verteilung auf einer ELA-Anlage
- Wandelt niederohmige Signale in 70-V- oder 100-V-Signale
- Anschlüsse über Klemmblocke
- Signalindikatoren
- Robustes Stahlchassis
- Rackeinbau, 1 HE

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397306118  
Gewicht: 20,00 kg  
Länge: 0.58 m  
Breite: 0.56 m  
Höhe: 0.11 m

## Technische Daten:

Ausgangsleistung:	Max. 400 W
Frequenzbereich:	50 - 16000 Hz
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 49 cm Höhe: 4,45 cm
Gewicht:	18,50 kg
Ausgangsleistung:	4 x 250 W
Ausgangsart:	70 V oder 100 V
Verzerrung:	<1 %
Anschluss:	4 Klemmleisten
Anzeige:	Signal
Bauweise:	Stahlchassis Rackeinbau mit 1 HE
Mindesteinbautiefe:	510 mm