

## OMNITRONIC PM-202F 2-Channel DJ Mixer with Filter and Bluetooth

DJ mixer with Bluetooth connectivity and sound filter

Art.n.: 10006863

GTIN: 4026397731071



**Prezzo di listino: 189.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Bluetooth signal routable to channel 1 and 2
- Canale microfono DJ con controllo del volume ed equalizzatore a 2 bande
- Crossfader with adjustable curve and reverse function
- Anticipo di tutti i canali di ingresso e della somma dei master tramite uscita cuffie stereo regolabile
- Canale master con controllo del volume e indicatore del livello LED stereo
- 4 ingressi line e 2 ingressi phono tramite prese RCA
- Uscita record aggiuntiva
- Filtro DJ LPF/HPF bipolare per canale
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 15m
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti

#### Dotazione della fornitura

- 1 x mixer, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Antenna, 1 x cavo RCA, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397731071

Peso : 2,75 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.15 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: Massimo 8 W

Classe di protezione: CL II

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:           | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Intervallo di frequenza:           | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rapporto segnale-rumore:           | >80 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distorsione armonica totale:       | <0,1 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filtro DJ:                         | Per canale: LPF/HPF bipolare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione:                       | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome del dispositivo Bluetooth:    | PM-202F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massima:                           | Bluetooth: fino a 15m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attenuazione di diafonia:          | >60 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Controlli:                         | Crossfader, Regolatore Crossfade Curve, interruttore crossfade reverse, Regolatore dei parametri FX, Interruttore di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LED di stato:                      | Power, Indicatore del livello master                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                      | Ingresso: line/phono via 2 x RCA stereo<br>Ingresso: line via 2 x RCA stereo<br>Ingresso: microfono via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Ingresso: Antenna via 1 x SMA (F) versione da incasso<br>Ingresso: Collegamento di terra via 2 x terminale a vite<br>Uscita: Master via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: Master via 1 x RCA stereo<br>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso |
| Canali:                            | Canale di ingresso: 2 x Stereo with Interruttore line-line/phono-Bluetooth via RCA, channel control via Fader da 60 mm, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE<br><br>Canale del microfono: 1 x Mono via XLR, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ<br><br>Uscita master: 1 x Stereo via XLR o RCA, channel control via manopola, Manopola di bilanciamento<br><br>Uscita per auricolari: Stereo via jack, channel control via manopola, funzione cue mix<br><br>Rec. Uscita: Stereo via RCA                             |
| Materiale:                         | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colore:                            | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura della custodia:          | Custodia per mixer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                            | Lunghezza: 30,5 cm<br>Larghezza: 19,0 cm<br>Altezza: 11,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Peso:                              | 2,18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cavo di rete/Cavo di alimentazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lunghezza cavo:                    | 2,10 m rimovibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |