

## OMNITRONIC PM-202FX 2-Channel DJ Mixer with Filter, FX and Bluetooth

DJ mixer with Bluetooth connectivity, bipolar filter and 6 sound effects

Réf. : 10006865

GTIN: 4026397731088



### Caractéristiques:

- Bluetooth signal routable to channel 1 and 2
- Canal microphone DJ avec régulateur de volume et égaliseur 2 bandes
- Filtre DJ LPF/HPF bipolar par canal
- Crossfader avec caractéristique de réglage ajustable et interrupteur Reverse
- Master channel with level control and stereo LED level meter
- 4 entrées ligne et 2 entrées phono via des prises RCA
- Sortie d'enregistrement supplémentaire
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 15m
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; usage portable; DJ itinérants / artistes solos

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731088

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.36 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.15 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 8 W

Classe de protection: SK II

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:      | Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)<br>« prise de rasoir » version encastrable câble<br>d'alimentation à prise euro (inclus dans la<br>livraison)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plage de fréquence:          | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rapport signal/bruit:        | >80 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distorsion harmonique:       | <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DJ filter:                   | Par canal: LPF/HPF bipolar,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DJ-FX:                       | Master: CHORUS, REVERB, DELAY, FLANGER<br>Master: WHA, PHASE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Commande:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | PM-202FX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Portée:                      | Bluetooth: jusqu'à 15m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Atténuation de la diaphonie: | >60 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Éléments de commande:        | Crossfader, Contrôle Crossfade-Curve,<br>commutateur du crossfader (inversion), Contrôle<br>FX Paramètres, Interrupteur d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                    | Power, Indicateur de niveau maître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions:                  | Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: Line via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: microphone via 1 x XLR (F) 3 broches<br>version encastrable<br>Entrée: Antenne via 1 x SMA (F) version<br>encastrable<br>Entrée: connexion à la terre via 2 x borne à visser<br>Sortie: Master via 2 x XLR (M) 3 broches version<br>encastrable<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable |
| Canaux:                      | Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur<br>Line-Line/Phono-Bluetooth via RCA, réglage du<br>canal via Fader 60 mm, régulateur 2 bandes EQ,<br>Contrôle du gain, Commutateur CUE<br><br>Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage<br>du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes<br>EQ<br><br>Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA,<br>réglage du canal via bouton rotatif, Contrôle<br>rotatif balance<br><br>Sortie casque: Stéréo via câble jack, réglage du<br>canal via bouton rotatif, fonction Cue-Mix<br>Sortie rec.: Stéréo via RCA       |
| Matériau:                    | Métal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur:                     | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conception du boîtier:       | Boîtier du pupitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                   | Longueur : 30,5 cm<br>Largeur : 19,0 cm<br>Hauteur : 11,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poids:                       | 2,18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Longueur du câble: 2,10 m amovible

---

### **Contenu de la livraison:**

---

1 x table de mixage  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Antenne  
1 x câble RCA  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité