

# OMNITRONIC Table de mixage Rotary TRM-202MK3 2 canaux (25 ans Omnitronic Edition)

Table de mixage Rotary 2 canaux, isolateur de fréquences 3 voies pour DJ

GTIN: 4026397691634



## Caractéristiques:

- Classic rotary mixer with 2 input channels and integrated 3-band frequency isolator for DJs
- Gain control, 2-way equalizer (highs/low) and phono/line switching per channel
- Dedicated boost and kill cut
- Kill cut feature allows DJs to completely remove low, mid and high frequencies for amazing mixing
- Vintage ALPS potentiometers (Blue Velvet RK27)
- High-grade components ensure long life and excellent sound quality
- DJ microphone input with separate level control
- Prefader listening to input channels and the master output via adjustable headphones output, with cue mix/split function
- 12-digit stereo LED level meter and master level control
- Booth output with separate level control
- Inputs: 4 x line and 2 x phono (RCA L/R), DJ microphone (XLR) and headphones (jack)
- Outputs: master and booth (XLR/RCA L/R), record (stereo RCA)
- Matching woodkits available at [www.omniwoodkit.com](http://www.omniwoodkit.com)
- Boîtier du pupitre

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397691634

Poids: 3,18 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.32 m

## Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 20 W

Classe de protection: SK I

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plage de fréquence:     | 20 - 20000 Hz microphone<br>20 - 20000 Hz Line<br>40 - 18000 Hz phono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rapport signal/bruit:   | >77 dB phono<br>>80 dB microphone<br>>85 dB Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:  | Line <0,03 % avec 1 kHz<br>Phono <0,1 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gain:                   | Microphone 44 dB<br>Line 20 dB<br>Phono 60 dB jusqu'à +75 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Isolateur:              | Master Gain:- ? jusqu'à +9<br>Low/Mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth<br>Mid/High 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Éléments de commande:   | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| État LED:               | Power, Indicateur de niveau maître, Source du canal, CUE, microphone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Connexions:             | Entrée: Line via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo<br>Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo)<br>version encastrable<br>Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Booth via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Booth via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Master via 1 x RCA stéréo                                                                                                                                                                        |
| Canaux:                 | Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur<br>Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via<br>contrôle rotatif Rotary, régulateur 2 bandes EQ,<br>contrôle Phono-Gain, Commutateur de source,<br>Commutateur CUE<br><br>Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage<br>du canal via bouton rotatif<br>Sortie Booth: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage<br>du canal via bouton rotatif<br>Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA,<br>réglage du canal via bouton rotatif<br>Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage<br>du canal via bouton rotatif |
| Niveau max.:            | Sortie: +22 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conception du boîtier:  | Boîtier du pupitre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimension:              | Largeur : 19 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 10,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poids:                  | 2,68 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Contenu de la livraison:**

---