

OMNITRONIC XDA-1206 amplificateur de classe D à 6 canaux

Réf. : 10451638

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 6 x 200 W RMS (4 Ohm), 6 x 150 W RMS (8 Ohm)

GTIN 4026397670752



Caractéristiques:

- Poids très faible et hauteur compacte grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- Réglage du niveau par canal
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670752
Poids: 4,30 kg
Longueur: 0.52 m
Largeur: 0.29 m
Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1440 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	6 x 200 W RMS (4 Ohm) 6 x 150 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 8 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB

Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym.
Gain:	29 dB/ 0,775 V
Couleur du boîtier:	Noir mat
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>20 V/μs
Facteur d'atténuation:	>300
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Démarrage progressif; surchauffe; surcharge; Court-circuit; Tension continue
État LED:	Power, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: Line via 6 x XLR 3 broches Entrée: 6 x borne enfichable à vis Lien: Line via 6 x borne enfichable à vis Sortie: Enceinte via 6 x borne enfichable à vis
Sensibilité à l'entrée:	0,775 V
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	3,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 6 x borne enfichable à vis
 4 x pied