

## OMNITRONIC Amplificateur d'installation 8 canaux MCD-4008 MK2

Réf. : 10452416

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 8 x 500 W RMS (4 Ohm), 8 x 250 W RMS (8 Ohm)

GTIN 4026397700220



### Caractéristiques:

- Amplificateur de sonorisation avec limiteur intégré pour les applications multizones
- Entrées de signal via des prises XLR symétriques encastrées ou des borniers
- Réglage inviolable du volume sur le panneau arrière
- Triple affichage du niveau avec LED Clip par canal
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700220

Poids: 10,40 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.14 m

### Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 700 W alimentation 1/8                                                                                                                                     |
| Puissance de sortie:              | 8 x 500 W RMS (4 Ohm)<br>8 x 250 W RMS (8 Ohm)                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:    | 22 - 25000 Hz                                                                                                                        |
| Rapport signal/bruit:  | >120 dB                                                                                                                              |
| Distorsion harmonique: | <0,003 % avec 1 kHz                                                                                                                  |
| Refroidissement:       | 2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear                                                                                           |
| Impédance:             | Entrée: 22 kOhm , sym.<br>Entrée: 12 kOhm , non sym.                                                                                 |
| Gain:                  | 26 dB                                                                                                                                |
| Commutation:           | Class D                                                                                                                              |
| Temps de montée:       | >10 V/μs                                                                                                                             |
| Facteur d'atténuation: | >500                                                                                                                                 |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal                                                                            |
| Circuit de protection: | Démarrage progressif; Court-circuit; surchauffe; surcharge; Tension continue; Temporisation de démarrage                             |
| État LED:              | Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect, veille                                                                                   |
| Connexions:            | Entrée: Line via 8 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 8 x borne enfichable à vis<br>Sortie: Enceinte via 8 x borne enfichable à vis |
| Niveau max.:           | Entrée: +2 V                                                                                                                         |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                              |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 38,8 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                        |
| Poids:                 | 9,35 kg                                                                                                                              |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 8 x borne enfichable à vis  
 4 x pied  
 4 x vis  
 1 x Mode d'emploi