

RELACART Émetteur de poche HR-31S et casque et micro cravate

Récepteur sans fil multifréquence, émetteur de poche, casque et micro cravate

Réf. : 20000342

GTIN:



Caractéristiques:

- Récepteur radio multifréquence avec technique True-Diversity pour une qualité de réception maximale
- Surveillance et gestion des données en temps réel avec le logiciel PC RWW
- 731–790 MHz (soumis à déclaration en Allemagne) est verrouillable et offre 244 fréquences fixes (10 banques de canaux avec jusqu'à 25 canaux chacune)
- 823–832 MHz (non soumis à déclaration en Allemagne) offre 48 fréquences fixes (8 banques de canaux avec jusqu'à 7 canaux chacune)
- 292 fréquences librement sélectionnables par pas de 25 kHz dans une bande passante de commutation de 68 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Interface série RS-485 pour le raccordement à un ordinateur avec le convertisseur USB/RS-485 U485 disponible en tant qu'accessoire
- Possibilité de mettre en cascade jusqu'à 32 récepteurs par câble réseau
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 80m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 731-790 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 12 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Indicateur de charge

Logistique

- L'appareil peut être connecté au PC via RJ14 (F) version encastrable, Connecté à Logiciel RELACART RWW et un dongle (facultatif)
- Boîtier du pupitre
- <p>RELACART Émetteur de poche T-31 pour HR-31S, casque
- **Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL, 731-790 + 823-832 MHz**
- Boîtier robuste en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- 731–790 MHz (soumis à déclaration en Allemagne) est verrouillable et offre 244 fréquences fixes (10 banques de canaux avec jusqu'à 25 canaux chacune)
- 823–832 MHz (non soumis à déclaration en Allemagne) offre 48 fréquences fixes (8 banques de canaux avec jusqu'à 7 canaux chacune)
- 292 fréquences librement sélectionnables par pas de 25 kHz dans une bande passante de commutation de 68 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Switchable between microphone and instrument input
- Indicateur de charge

Émetteur

- A une portée de jusqu'à 80m par visibilité
- UHF 731-790 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

microphone

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel
- <p>RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

Micro cravate électret discret

- Se fixe à la cravate, à la chemise ou au col de l'utilisateur
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Présentations produit et interventions

Données techniques:

Poids:	2,19 kg
--------	---------

RELACART Récepteur True Diversity 1 canal HR-31S

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC
Puissance totale de raccordement:	3,8 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>108 dB
Distorsion harmonique:	<0,6 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 80m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 731-790 MHz
Diversity:	True Diversity
Bande passante:	68 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 12 Émetteur

Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	292 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 25 fréquences prédéfinies et En 8 groupes avec respectivement jusqu'à 7 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , Antenne A/B , intensité du signal RF , niveau audio AF; Fréquence , Canal , Sourdine
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation, Commutateur Groundlift
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 8 V Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable Lien: 2 x RJ14 (F) version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	Logiciel RELACART RWW avec dongle (facultatif) via RJ14 (F) version encastrable
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,05 kg

RELACART Émetteur de poche T-31 pour HR-31S, casque

Type:	Émetteur de poche et microphone
Bande passante:	68 MHz
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Canal
Poids:	0,12 kg
Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	1,5V CC
Batterie:	1 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	45 - 18000 Hz
Portée:	Jusqu'à 80m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 731-790 MHz; UHF 823-832 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	292 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 25 fréquences prédéfinies et En 8 groupes avec respectivement jusqu'à 7 fréquences prédéfinies

Connexions:	Entrée: microphone via 1 x Mini XLR (M) 4 broches version encastrable 5 V
Commutateur:	Commutateur muet; Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 6,3 cm Profondeur : 2 cm Hauteur : 7,1 cm
Type:	Microphone serre-tête
Alimentation électrique:	2-10V CC
Branchement électrique:	Via Mini XLR (F) 4 broches Tramite
Longueur du câble:	1 m
Type de micro:	Condensateur Dimension : Ø 5 mm x 6 mm
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Sensibilité:	-47 dB
Impédance:	2200 Ohm
Matériau:	Métal
Couleur:	Couleur chair
Poids:	0,02 kg

RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

Type:	Micro cravate
Alimentation électrique:	2-10V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Mini XLR (F) 4 broches Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Plage de fréquence:	60 - 12000 Hz
Rapport signal/bruit:	>59 dB
Sensibilité:	-42 dB
Impédance:	1800 Ohm
Commutateur:	Sans
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 2,80 cm Diamètre : Ø 1,10 cm
Poids:	0,02 kg

Contenu de la livraison:

1 x RELACART Récepteur True Diversity 1 canal HR-31S

1 x Appareil
2 x Antenne

1 x bloc d'alimentation externe
1 x câble jack
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x sac
3 x Étrier
10 x vis

1 x RELACART Émetteur de poche T-31 pour HR-31S, casque

1 x Émetteur
1 x microphone
1 x protection contre le vent
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

1 x RELACART Micro cravate unidirectionnel LM-C420

1 x microphone
1 x protection contre le vent