

EUROLITE Jeu 2 x KLS-180 + Color Chief + émetteur QuickDMX + 2 x récepteur

Jeu de lumières compact, 2x KLS-180, console d'éclairage DMX, émetteur radio et 2 x récepteur radio

Art. : 20000487

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 21
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

Projecteur

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
4 spots pouvant être commandés individuellement

barre

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
 commandé individuellement LEDs
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

Logistique

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Émetteur QuickDMX
- Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz**
- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- <p>EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX
- Récepteur sans fil DMX compact 2,4 GHz, alimentation fantôme**
- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

Poids: 12,28 kg

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0,5 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 8; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	9000 Hz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm 1x Étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Plastique
Dimension:	Largeur : 60,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	4,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Type de LED:	4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	7,2 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page/s
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,25 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK

Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,15 kg

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Alimentation électrique:	5V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,10 kg

Contenu de la livraison:

2 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x sac
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe

1 x EUROLITE Émetteur QuickDMX

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB

2 x EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité