

EUROLITE LED PAR-64 HCL 12 x 10 W Floor argent

Projecteur PAR et 12 x 10-W-6in1-LED in R, G, B, A, W, UV

Réf. : 51914026

GTIN: 4026397576597



Caractéristiques:

- Stand-alone or DMX mode
- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- Equipped with 12 x 10 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
- Designed for hanging or standing installation
- Swivel mounting bracket
- Control panel with LED display for easy configuration
- Convenient wireless control via included IR remote control
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- Available in silver or black
- 12 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 10
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 33°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397576597

Poids: 3,25 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	125 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite

Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angle de départ:	33°
Angle de départ (1/2 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 29,6 cm Profondeur : 27,7 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	2,85 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande