

EUROLITE Récepteur QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz

Réf. : 70064701

GTIN: 4026397509533



Description:

Compact DMX Wireless System 2.4 GHz

The Eurolite QuickDMX transmitter and receiver is used for wireless transmission of DMX512 signals. The complete technology is integrated in an extended 3-pole XLR connector (female) with a rotatable antenna.

The device is constructed as a transceiver, so it can be used as any transmitter and receiver. The use of this device eliminates the necessity of time-consuming cabling between the DMX lighting control unit and the DMX-controlled devices.

Due to the GFSK technology (Gaussian Frequency Shift Keying), interference-free operation is also possible besides other wireless Bluetooth and WiFi devices.

The range is up to 400 meters with visual contact.

Setup is very easy via Plug & Play with a button for connecting and disconnecting QuickDMX receivers.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397509533

Poids: 0,23 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.06 m

Caractéristiques:

- Adaptateur XLR (femelle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5V CC 1000 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison) Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,16 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x Câble USB