

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

Réf. : 70064702

GTIN: 4026397513073



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Logistique

EAN / GTIN: 4026397513073

Poids: 0,17 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.11 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches

Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,10 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité