

OMNITRONIC Amplificateur de mixage PA MP-350P

Réf. : 80709645

Amplificateur mélangeur (système de sonorisation), lecteur audio et télécommande infrarouge, 350 W RMS

GTIN: 4026397504019



Caractéristiques:

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Navigation dans les dossiers et fonctions de répétition (Repeat 1, All)
- 3 entrées microphone (jack 6,3 mm, asym.) avec réglages de volume séparés
- Entrée microphone 3 sur le panneau avant avec fonction de priorité réglable
- 3 entrées ligne (RCA stéréo) avec commandes de volume séparées
- 1 sortie ligne (RCA stéréo)
- Gong, commutable
- Réglage de la tonalité des aigus et des basses pour le signal de sortie
- Affichage du niveau par LED à 7 chiffres
- Régulateur master pour le signal de sortie
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

lecteur audio

- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran LCD

Logistique

EAN / GTIN: 4026397504019

Poids: 14,15 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.49 m

Hauteur: 0.18 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 700,00 W

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie:	350 W RMS
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	80 - 14000 Hz
Rapport signal/bruit:	>75 dB microphone >85 dB Line
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear
Impédance:	4-16 Ohm; technologie PA 100 V; Technologie PA 70V
Commutation:	Class AB
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, Réglage de la tonalité, Talkover réglable
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Surtension; Court- circuit
État LED:	Power, Fault, Indicateur de niveau maître
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via 3 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo 0,3 V Sortie: Enceinte via borne à visser
Canaux:	Canal de microphone: 1 x Mono via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif Canal de microphone: 2 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: 3 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif Canal d'entrée: via lecteur audio, réglage du canal via bouton rotatif, commutateur muet Sortie maître: Mono, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	12,45 kg
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD
Type d'écran:	Écran LCD
Format de la musique:	MP3, WMA; FLAC, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi
1 x Batterie