

# OMNITRONIC Sélecteur de programme/régulateur de volume HP PA 10 W mono argent

Contrôle de volume incrusté et sélecteur de programme, relais prioritaire 24 V

GTIN: 4026397309553



**Prix de catalogue: 20.11 €**

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- Combinaison d'un sélecteur de programme ELA pour 6 sources de signal et d'un régulateur de volume ELA
- Convient à la technique audio 100 V ou à d'autres signaux
- Panneau avant et bouton en aluminium
- Relais de réception obligatoire 24 V intégré
- Atténuation en 11 niveaux
- Raccord à visser
- Montage encastré
- Boîtier en saillie (facultatif)

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397309553

Poids: 0,30 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.07 m

## Données techniques:

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Relais prioritaire:    | 24 V                                                       |
| Capacité de charge:    | Nominale: 10W RMS                                          |
| Plage de fréquence:    | 50 - 18000 Hz                                              |
| Entrée et sortie:      | Mono                                                       |
| Conception du boîtier: | Montage encastré<br>Boîtier en saillie (facultatif)        |
| Dimension:             | Largeur : 8 cm<br>Profondeur : 6,7 cm<br>Hauteur : 15,4 cm |

Poids:0,25 kg

---

Contenu de la livraison:

---