

## OMNITRONIC PM-444USB 4-Kanal-DJ-Mixer

4-Kanal-DJ-Mixer mit USB-Schnittstelle

Art.-Nr.: 10006823

GTIN: 4026397453423



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Integriertes USB-Audio-Interface erlaubt Aufnahmen und Wiedergabe mit einem Computer (PC und Mac)
- Full-Duplex-USB-Port für gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- 4 Kanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain), 2-Band-Equalizer, Cue-Taste und Kanalfader
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Lautstärkereglern und 2-Band-Equalizer
- Vorhören aller Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- Masterkanal mit Lautstärkereglern und Stereo-LED-Pegelanzeige
- Ausgänge: Master (Stereo-XLR/-Cinch), Record (Stereo-Cinch), Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE

#### Lieferumfang

- 1 x Mixer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x USB-Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397453423

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0,56 m

Breite: 0,25 m

Höhe: 0,16 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 25,00 W

Schutzklasse: SK II

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kleingeräte C8 (M) "Rasiererstecker" Einbauversion Stromanschlusskabel mit Eurostecker (mitgeliefert)
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>60 dB
Impedanz:	Eingang: Mikrofon 1 kOhm Eingang: Line 1 kOhm Eingang: Phono 1 kOhm
Gain:	Eingang: variabel
Steuerelemente:	Crossfader-Wahlschalter, Crossfader, Quellen- Umschalter, Netzschalter
Status LED:	Power, CUE, Masterpegelanzeige, Kanalpegelanzeige
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion  Eingang: Line über 5 x Stereo-Cinch Eingang: Phono über 2 x Stereo-Cinch Ausgang: Master über 2 x 3-pol XLR Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch Ausgang: Rec. über 1 x USB B (W) Einbauversion  Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:	Eingangskanal: 2 x Stereo mit Line-Phono Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ -30dB bis12dB bei 80Hz/12kHz, Gainregler  Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-Line Schalter über Cinch, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ -30dB bis12dB bei 80Hz/12kHz, Gainregler, CUE-Schalter  Eingangskanal: 1 x Stereo mit Line-USB Schalter über Cinch oder USB, Kanalregelung über Fader, Regler 2-Band EQ -30dB bis12dB bei 80Hz/12kHz, Gainregler  Mikrofonkanal: 1 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ -30dB bis12dB bei 70Hz/13kHz, Cue-Mix-Funktion  Master-Ausgang: 1 x Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler Kopfhörer-Ausgang: Stereo über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
USB-Anschluss:	USB 2.0, Typ B
PC connect:	Über USB
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 4 HE
Maße:	Breite: 48,3 cm Tiefe: 17,8 cm Höhe: 8,9 cm
Gewicht:	2,90 kg