

OMNITRONIC AS-360 Aktiv-System

Aktives Komplettsystem, 360 W RMS

Art.-Nr.: 11038802

GTIN: 4026397357493



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zwei-Wege-Satellitensystem bestehend aus zwei Tops und einem Subwoofer
- Perfekt abgestimmtes System für anspruchsvolle Heimanwendungen, DJs, Musiker, kleine Partys etc.
- Einfach zu bedienende Kompletanlage
- Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
- Tops: Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
- Sub: Kraftvolle, trockene Bässe über optimiertes doppelventiliertes Bandpass-System
- Ausgeglichener Frequenzgang
- Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen
- Strapazierfähiger Strukturlack
- Kompaktsystem zum einfachen Transport im PKW

Logistic

EAN / GTIN: 4026397357493

Gewicht: 29,20 kg

Länge: 0.48 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.64 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 500,00 W

Ausgangsleistung: Max. 360 W

Frequenzbereich: 120 - 20000 Hz

Maße:
Breite: 35 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 17 cm

Gewicht: 26,65 kg

Topteil:

| | |
|-------------------------|--|
| Belastbarkeit nominal: | 120 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 180 W |
| Komponenten: | 2 x 10 cm Woofer (2 x 4"), Kalottenhochtöner |
| Anschluss: | 1 Speaker-Buchse |
| Empfindlichkeit: | 90 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 108 dB |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Trennfrequenz: | 3 kHz |
| Abstrahlverhalten: | 60° x 60° |
| Maße (H x B x T): | 350 x 145 x 170 mm |

Subwoofer:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Belastbarkeit nominal: | 140 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 200 W |
| Komponenten: | 20 cm Woofer (8") |
| Empfindlichkeit: | 96 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 114 dB |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Maße (H x B x T): | 430 x 320 x 420 mm |

Verstärker:

| | |
|----------------------------|--|
| Gesamtleistung: | 360 W RMS |
| Nominalleistung Satellit: | 2 x 120 W RMS |
| Nominalleistung Subwoofer: | 120 W RMS |
| Aktive Frequenzweiche: | |
| Trennfrequenz: | 140 Hz |
| Eingänge: | 2 x XLR, 2 x Cinch |
| Ausgänge: | 2 Speaker-Buchsen |
| Mindesteingangsspannung: | 0,350 V |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Gain-Regler, Sublevel-Regler |
| LED Anzeige (pro Kanal): | Power |
| Schutzschaltung: | Kurzschlusschutzschaltung |