

OMNITRONIC HM-1000 MK2 + DR-1000 MK2 Set

Handmikrofon mit Multifrequenz-Funkempfänger

Art.-Nr.: 13055091

GTIN:



Features:

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie (PLL)
- Zur qualitativ hochwertigen Gesangs- und Sprachabnahme
- Passend zum Empfänger DR-1000 MK2
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (740-764 MHz)
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- Multifrequenz-Funkempfänger mit UHF-Pilotton-Technologie (PLL)
- True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Zwei abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (740-764 MHz)
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 740 - 764 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- <p>OMNITRONIC HM-1000 MK2 Funkmikrofon
- <h2 class="featureSatz">Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender</h2>Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie (PLL)
- Zur qualitativ hochwertigen Gesangs- und Sprachabnahme für Bühne, Diskothek, öffentliche Reden, Theater etc.
- Passend zum Empfänger DR-1000 MK2
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (740-764 MHz)
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- Reichweite bei Sichtkontakt ca. 100 Meter
- Mehrkanalbetrieb mit bis zu 16 Mikrofonen intermodulationsfrei möglich
- LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz
- Empfindlichkeit in 4 Stufen (0, -10, -20, -30 dB) einstellbar
- Sperrmodus verhindert unerwünschte Veränderungen durch Anwender, auch versehentliches Abschalten

Logistic

- Stummschaltung
- Aluminium-Druckgussgehäuse
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignon-Batterie (Typ AA), nicht inkl.
- Lieferung inkl. Mikrofonkoffer, Mikrofonhalter und 8 Farbringe zur Unterscheidung der Mikrofone auf der Bühne
- Anmelde- und gebührenpflichtig in Deutschland
- Richtcharakteristik: Niere
- UHF 740 - 764 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- <p>OMNITRONIC DR-1000 MK2 Funkempfänger
- <h2 class="featureSatz">Multifrequenz-Funkempfänger, True Diversity</h2>Multifrequenz-Funkempfänger mit UHF-Piloton-Technologie (PLL)
- True-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich
- 192 frei wählbare Frequenzen in 125-kHz-Schritten (40 Frequenzen pro MHz) schaltbar
- System erweiterbar auf bis zu 16 Empfänger mit 16 Mikrofonen
- Automatischer Sendersuchlauf (Auto-Scan)
- Ausgangssignal-Regler
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Stummschaltung bei fehlendem oder schwachem Signal
- Stabiles Metallgehäuse
- Antennenverteiler für erleichterten Betrieb mit mehreren Empfängern und Antennenverstärker separat erhältlich
- Reichweite von bis zu 100m bei Sichtweite
- UHF 740 - 764 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Ladezustandsanzeige
- Tischpultgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Typ: | Drahtlos-Komplettset |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Frequenzband: | UHF 740 - 764 MHz |
| Frequenzwahl: | Frequenzen schaltbar |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter |
| Gewicht: | 2,21 kg |

OMNITRONIC HM-1000 MK2 Funkmikrofon

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Handsender |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Niere |
| Batterie: | 2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend |
| Frequenzbereich: | 50 - 16000 Hz |
| Frequenzband: | UHF 740 - 764 MHz |
| Frequenzwahl: | Frequenzen schaltbar |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter |
| Maße: | Länge: 24,5 cm Durchmesser: Ø 5,5 cm |
| Gewicht: | 0,88 kg |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Typ: | Dynamisches Handmikrofon |
| Schaltbandbreite: | 24 MHz |
| Frequenzanzahl: | 192 |
| Schrittweite: | 125 kHz |
| Empfindlichkeit: | 0, -10, -20, -30 dB |
| Modulation: | FM |
| Frequenzstabilität: | ±0,005 % |
| RF-Ausgangsleistung: | 10 mW |
| Reichweite: | 100 m (bei Sichtkontakt) |
| Stromverbrauch: | ca. 200 mA |

OMNITRONIC DR-1000 MK2 Funkempfänger

| | |
|---------------------------|---|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 6,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 1 |
| Frequenzbereich: | 40 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >105 dB |
| Klirrfaktor: | <0,6 % bei 1 kHz |
| Reichweite: | Bis zu 100m bei Sichtweite |
| Frequenzband: | UHF 740 - 764 MHz |
| Diversity: | True-Diversity |
| Schaltbandbreite: | 24 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,0005 % |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 192 Frequenzen schaltbar |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Antenne A/B , RF- Signalstärke , AF-Audio-Level; Frequenz |
| Anschlüsse: | Ausgang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR Ausgang: Mikrofon über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion |
| Schalter: | Ein/Aus-Schalter |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich |
| Maße: | Breite: 21,3 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 4 cm |
| Gewicht: | 1,33 kg |

Lieferumfang:

1 x Mikrofon