

## OMNITRONIC TM-1500 Taschensender

Universaler Multifrequenz-Taschensender

Art.-Nr.: 13055512

GTIN: 4026397233452



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Überträgt die Signale des angeschlossenen Mikrofons an Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz
- Betrieb im störungsarmen UHF-Bereich (792,500-814,000 MHz)
- Bis zu 8 Taschensender mit 8 Empfängern gleichzeitig einsetzbar
- Frequenz und Empfindlichkeit über Mini-Schalter umschaltbar
- 500 Trägerfrequenzen in 50 kHz Schritten schaltbar
- Empfindlichkeit stufenlos regelbar
- Kann zur direkten Instrumentenabnahme eingesetzt werden
- Mit LCD-Anzeige der Batteriekapazität und Frequenz
- Rückmeldung der Batteriekapazität an Empfänger
- Mit Lock-Funktion zum Schutz vor unbeabsichtigtem Abschalten
- Für 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA)
- Reichweite bei Sichtkontakt ca. 200 Meter
- Ein Lavalier- oder Kopfbügel-Mikrofon kann separat bestellt werden
- Anschluss über Mini-XLR-Buchse
- Anmelde- und gebührenfrei in der BRD
- UHF 792 - 814 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397233452

Gewicht: 0,42 kg

Länge: 0,27 m

Breite: 0,12 m

Höhe: 0,07 m

### Technische Daten:

Typ:	Taschensender
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Batterie:	2 x 1,5 V AA Mignon LR06 Alkali-Mangan beiliegend

Frequenzband:	UHF 792 - 814 MHz
Frequenzwahl:	Frequenzen schaltbar
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Maße:	Breite: 7,5 cm Tiefe: 3,5 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	170 g
Kanal 61:	792,500-797,900 MHz
Kanal 62:	798,100-805,900 MHz
Kanal 63:	806,100-813,900 MHz
Modulation:	FM
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Schwellenwert:	<0,5 % bei 1 kHz
Audiobandbreite:	50-18000 Hz (±3 dB)
Frequenzhub:	±48.000 Hz
RF Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	200 m (bei Sichtkontakt)
Stromverbrauch:	<100 mA @ 3V
Audio-Eingang:	Mini-XLR
Antenne (L):	105 mm