

## PSSO WISE TWO 2-Kanal True Diversity Empfänger 518-548MHz

Anmeldefreier True-Diversity-Funkempfänger mit 2,4GHz iSync-Fernsteuerung

Art.-Nr.: 13063391

GTIN: 4026397683097



**Listenpreis: 653.31 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Professioneller Multifrequenz-Funkempfänger mit True-Diversity-Technik für den Bühneneinsatz
- Hochwertige Bauteile und durchdachte Features sorgen für beste Performance und hohe Zuverlässigkeit
- Geeignet für große Mehrkanalanlagen (Parallelbetrieb von bis zu 26 Systemen möglich)
- 100 Preset-Kanäle in 10 Kanalgruppen
- 2,4 GHz iSync - komfortables Synchronisieren und Überwachen in Echtzeit
- Automatisches Frequenzsetup
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Multifunktionales Jogdial zur Menüführung
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- Mic/Line-Umschaltung
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit einem externen Antennensplitter
- 2 Empfänger über ein Netzteil betreibbar
- Mehrfarbiges LCD Display
- UHF 518 - 548 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Reichweite von bis zu 60m bei Sichtweite
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Firmware update-fähig
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher; Sportzentren/Fitnessstudios; Konzerte/FOH's

### Lieferumfang

- 1 x Empfänger, 1 x Externes Netzteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 3 x Antenne, 2 x BNC Kabel, 1 x Klinke Kabel, 1 x Adapterkabel, 4 x Fuß, 2 x Halter, 2 x Windschutz, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 4 x Batterie

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397683097

Gewicht: 3,72 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.13 m

## Technische Daten:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Typ:                      | Empfänger   |
| Stromversorgung:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12-15 V DC 1,5 A  |
| Gesamtanschlusswert:      | 8 W   |
| Stromanschluss:           | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)  |
| Anzahl der Kanäle:        | 2   |
| Frequenzbereich:          | 50 - 20000 Hz   |
| Geräuschspannungsabstand: | >96 dB  |
| Klirrfaktor:              | <0,1 % bei 1 kHz  |
| Gain:                     | Mikrofon -32 dB bis +4 dB<br>Ausgang: -32 dB bis +4 dB  |
| Reichweite:               | Bis zu 60m bei Sichtweite   |
| Frequenzband:             | UHF 518 - 548 MHz   |
| Diversity:                | True-Diversity  |
| Modulation:               | FM  |
| Frequenzwahl:             | 100 Frequenzen schaltbar<br>In 10 Gruppen<br>Frequenzen automatisch scanbar   |
| Displaytyp:               | Mehrfarbiges LCD Display  |
| Steuerelemente:           | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Encoder  |
| Anschlüsse:               | Antenne über 2 x BNC (W) 12-15 V<br>Antenne über 1 x SMA (W) Einbauversion<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Mic/Line über 2 x 6,3 mm<br>Klinkenbuchse (mono) Einbauversion<br>Ausgang: für Kaskadierung über 2 x BNC (W) |
| Kanäle:                   | Mikrofonkanal: 2 x Mono mit Mic-Line Schalter<br>über XLR oder Klinke   |
| Schalter:                 | Low-Cut-Schalter  |
| Material:                 | Metall  |
| Farbe:                    | Schwarz   |
| PC connect:               | , Firmware update-fähig   |
| Gehäusebauform:           | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE   |
| Maße:                     | Breite: 48 cm<br>Tiefe: 27 cm<br>Höhe: 4,3 cm   |
| Gewicht:                  | 2,9 kg  |