



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

#### Features:

- Set enthält Taschensender, Kopfbügel- und Lavalier-Mikrofon
- Taschensender passend für W.A.M.S.-04 System
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz 202,950 MHz
- On/Off-Betriebswahlschalter
- LED-Anzeige der Batteriekapazität
- Empfindlichkeit stufenlos regelbar
- Sendeleistung 8,5 mW
- Stromversorgung über 2 x 1,5 V Mignon-Batterien (Typ AA) (nicht mitgeliefert)
- Anschluss über Mini-XLR-Buchse
- Anmelde- und gebührenpflichtig in der BRD
- Lizenz frei in Deutschland

#### Logistic

EAN / GTIN: 4026397307061

Gewicht: 0,37 kg

Länge: 0,22 m

Breite: 0,17 m

Höhe: 0,09 m

#### Technische Daten:

Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	80 - 8000 Hz
Frequenzband:	VHF
Trägerfrequenz:	202,950 MHz
Maße:	Breite: 9,8 cm Tiefe: 6,8 cm Höhe: 2,3 cm
Gewicht:	170 g

Modulation:	FM
Trägerfrequenz:	VHF 202,950 MHz
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Reichweite:	25 m (bei Sichtkontakt)
Frequenzstabilität:	±0,005 %
Stromverbrauch:	20 mA
Audio-Eingang:	Mini-XLR-Buchse