

RELACART Set UR-260D Dynamic Handmic

True-Diversity-Funkempfänger (DSP + PC-Software) mit 2 Handmikrofonen

Art.-Nr.: 2000346

GTIN:



Features:

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software
- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie löscht drahtlose RF-Interferenzen
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- Bis zu 9 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display

Logistic

- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse
- <p>RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz
- <h2 class="featureSatz">Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender</h2>Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- 10 Gruppen mit 90 Festfrequenzen innerhalb 11 MHz Schaltbandbreite
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Kapsel M-022
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Superniere
- Reichweite von bis zu 80m
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Gewicht: 3,07 kg

RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|---------------------------|---|
| Typ: | Empfänger |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 9 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Anzahl der Kanäle: | 2 |
| Frequenzbereich: | 45 - 18000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,5 % bei 1 kHz |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit |
| Reichweite: | Bis zu 80m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Diversity: | Antenna-Diversity |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| Frequenzstabilität: | ± 0,005 % |
| Parallelbetrieb: | Max. 9 Sender |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |

| | |
|-----------------|---|
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten |
| Anschlüsse: | Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.) |
| Material: | Metall |
| Farbe: | Schwarz |
| PC connect: | RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W) Einbauversion |
| Gehäusebauform: | Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE |
| Maße: | Breite: 41 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm |
| Gewicht: | 2,50 kg |

RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|----------------------|--|
| Typ: | Handsender |
| Stromversorgung: | 3V DC |
| Kapseltyp: | Dynamisch |
| Richtcharakteristik: | Superniere |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang) |
| Frequenzbereich: | 120 - 16000 Hz |
| Empfindlichkeit: | -53 dB |
| Max. Schalldruck: | 145 dB |
| Reichweite: | Bis zu 80m |
| Frequenzband: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Schaltbandbreite: | 11 MHz |
| RF-Ausgangsleistung: | 5 mW (LO); 10 mW (HI) |
| Modulation: | FM |
| Frequenzwahl: | 90 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 10 voreingestellten Frequenzen |
| Displaytyp: | OLED Display |
| Display: | Ladezustandsanzeige , Frequenz , Gruppe , Kanal; Mute |
| Steuerelemente: | Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low) |
| Schalter: | Ein/Aus/Mute-Schalter |
| Material: | Aluminium |
| Maße: | Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm |
| Gewicht: | 0,28 kg |

Lieferumfang:

1 x RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 823-832 + 863-865 MHz

- 1 x Empfänger
- 2 x Antenne
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Klinke Kabel
- 2 x Montagebügel
- 6 x Schrauben
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung

2 x RELACART UH-222D Mikrofon 823-832 + 863-865 MHz

- 1 x Mikrofon
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung