



### Features:

#### EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Lautloser 7in1-LED-PAR-Scheinwerfer im platzsparenden Design

- Flache Ausführung für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- 7 LEDs 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397691009

Gewicht: 21,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

## EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger

Drahtloser Mini-DMX-Transceiver 2,4 GHz, phantomgespeist

- Benutzerfreundlicher USB-Stecker mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m bei Sichtweite
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

## ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M

Truhen-Case, PRO-Version

- Individuell verstellbare und herausnehmbare Trennwände für universelle Verwendung
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- Verchromter Case-Klappgriff
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 1 hochwertiges Butterfly-Schloss
- Markenhardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

---

Gewicht: 18,11 kg

---

## EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

|                      |   |
|----------------------|---|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert: | 45 W  |
| Schutzart:           | IP20  |
| Schutzklasse:        | SK I  |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang:        | 1 x P-Con (grau), Einbauversion   |
| Sicherung:           | 5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar  |
| Lampenart:           | LED-Lampe   |
| LED-Typ:             | 7 x 9 W high-power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (homogene Farbmischung)  |
| Blitzrate:           | 0 - 20 Hz   |
| DMX-Kanäle:          | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung  |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-<br>Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light<br>Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei   |
| Abstrahlwinkel:                 | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 15°   |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 33°   |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 92 Ra   |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt  |
| Aufnahmesystem:                 | Doppelbügel   |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display   |
| USB-Anschluss:                  | Typ A   |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall   |
| Maße:                           | Breite: 22 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 25,5 cm  |
| Gewicht:                        | 2,60 kg   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)  |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø11mm   |
| Material:                       | Metall, 2,5 mm  |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m   |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan<br>eingebaut   |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen   |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte  |

#### **EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

|                  |  |
|------------------|--|
| Stromversorgung: | 5V DC  |
| Schutzart:       | IP20   |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über USB A (M) Anbauversion |
| DMX-Kanäle:      | Eingang 512<br>Ausgabe 512                   |
| DMX-Ausgang:     | 1 x USB, Typ A                               |
| Ansteuerung:     | DMX; QuickDMX; plug and play                 |
| Reichweite:      | Bis zu 400m bei Sichtweite                   |
| Trägerfrequenz:  | 2,4 GHz                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Parallelbetrieb:     | Max. 6 Sender                                 |
| RF-Ausgangsleistung: | 19 dBm  |
| Modulation:          | GFSK  |
| Farbe:               | Schwarz                                       |
| Maße:                | Breite: 8,6 cm<br>Tiefe: 4 cm<br>Höhe: 1,1 cm |
| Gewicht:             | 0,01 kg                                       |

#### **ROADINGER Flightcase 4x SLS Größe M**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Maximale Last:         | 25 kg  |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm  |
| Klappgriff:            | 1 Stück  |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück  |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 1 Stück                         |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                     |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 7 mm                          |
| Farbe:                 | Dunkelbraun, laminiert                             |
| Fachmaße:              | 12 cm x 25 cm x 35,5 cm                            |
| Innenmaße:             | 49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 52,5 cm<br>Tiefe: 28,5 cm<br>Höhe: 44,5 cm |
| Gewicht:               | 7,65 kg  |

#### **Lieferumfang:**

##### **4 x EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot**

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

##### **4 x EUROLITE QuickDMX USB Funksender/Empfänger**

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung