

FUTURELIGHT Set 2x DMH-190 Hybrid Moving-Head Spot/Beam + Flightcase mit Rollen

GTIN: 4026397748390



Features:

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving-Head Spot/Beam

PRO Spot/Beam/Wash Moving-Head mit 190-W-COB-LED, Zoom, Fokus, Frost und 8-Facetten-Prisma

- 1 LED 190 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 255° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Gobo-Rotation, Zoom, Fokus; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Gobo-Rotation; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Zoom; Exakte 16-Bit-Auflösung bei Fokus
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 8-fach; Frostfilter Linear
- Pulsweitenmodulation einstellbar; Dimmerkurven einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Spot-Effekt; Beam-Effekt; Wash-Effekt
- Farbrad mit 10 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter
Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt in der Base; Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397748390

Gewicht: 78,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Fixtures vorhanden für Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Flimmerfrei
- DMX-Ausfallmodus (Hold; Blackout)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 32°
- Mit Omega-Bügel
- LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 x Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 2 Gerätefach
- Mit 1 Zubehörfach
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht:	75,25 kg
----------	----------

FUTURELIGHT DMH-190 Hybrid Moving-Head Spot/Beam

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	310 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	1,4 m abnehmbar
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 190 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	255° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 30 Hz

Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 8-fach; Frostfilter Linear
Farberzeugung:	Farbrad mit 10 dichroitischen Farben und offen und CTO-Korrekturfilter Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 17 Gobos und offen Shake-Effekt Goborad mit rotierenden Gobos, 8 Gobos und offen Außendurchmesser 13,7mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar Shake-Effekt Gobo indizierbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
DMX-Kanäle:	17; 21
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP 5-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP 5-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt in der Base 5 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio nachrüstbar; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	1° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	1 - 32°
Farbtemperatur:	6800K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 28517 lx, 3m: 3875 lx, 6m: 1051 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
USB-Anschluss:	Typ A Typ C
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Kunststoff

Maße:	Breite: 36 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 53 cm
Gewicht:	16,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

ROADINGER Flightcase 2x DMH-190

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Zubehörfach:	71,5 cm x 10 cm x 30 cm
Gerätefach:	35 cm x 37 cm x 53,5 cm
Innenmaße:	71,5 cm x 49 cm x 53,5 cm
Materialstärke:	10 mm
Maße:	Breite: 78 cm Tiefe: 54 cm Höhe: 77 cm
Gewicht:	38,10 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x XLR Kabel
 2 x Omega-Bügel