

## FUTURELIGHT WDS-CRMX Duo TX Drahtlos-DMX-Transceiver

DMX-Funksystem (2,4 GHz) - zwei Transceiver mit CRMX-Funkeinheit im 19"-Gehäuse

Art.-Nr.: 51834038

GTIN: 4026397726725



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle senden
- Reichweite von bis zu 600m bei Sichtweite
- Mehrfarbige LED-Funktionsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397726725

Gewicht: 1,80 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	3 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung im Service zu wechseln
DMX-Kanäle:	Eingang 1024 Ausgabe 1024
DMX-Eingang:	2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 2 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 2 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
Reichweite:	Bis zu 600m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 10 Sender
Antennenverstärkung:	3 dBi
Modulation:	GFSK
Status LED:	DMX, Pegelanzeige, Power
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	(19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE
Maße:	Länge: 48,3 cm Tiefe: 14,0 cm Höhe: 44 cm
Gewicht:	1,33 kg