



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Alles unter Kontrolle!

Warum denn nicht mal etwas Neues ausprobieren. Wenn Sie auch dieser Devise folgen, dann gehen Sie mit uns einen Schritt weiter und betrachten sich den CP-1024 Controller, der zum Steuern von Scannern und Movinglights konzipiert wurde. Im Vergleich zu den gängigen Pulten sind der Aufbau und das Handling zwar anders, aber vielleicht ist es ja genau diese Art, die Ihnen auf den Leib geschneidert wurde? Es ist wie bei den Computern, wo es Microsoftianer und Appleianer gibt. Probieren geht über Studieren. Finden Sie heraus auf welcher Seite Sie stehen!

### Features:

- Professioneller DMX-Controller zur Ansteuerung von Lichteffektgeräten
- 1024 DMX-Kanäle
- 2 DMX-Universen, 3- und 5-polige XLR-Anschlüsse für jeden Ausgang
- 43 Pages für je 24 Geräte
- 48 Gerätegruppen
- 24 frei zuweisbare Fader
- 24 Makros
- 48 Szenen
- 120 programmierbare Programme
- Menüführung über LCD-Bildschirm
- 48 multifunktionale Schnellzugriffstasten
- Effektgenerator zum Erstellen von Chase-Effekten
- 12 Events können gleichzeitig aufgerufen werden
- Überblendung zwischen Szenen einstellbar von 0,1 bis 35s
- Szenen-Aufruf entweder über Tasten oder Playback-Fader

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397297881

Gewicht: 8,10 kg

Länge: 0.64 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.20 m

- Dimmerpacks lassen sich im Szenenspeicher integrieren oder unabhängig steuern
- Einfachste Erstellung von Farb-, Gobo-, Fokus- und Effekt-Presets
- Umfangreiche Moving-Light-Bibliothek
- 4 Menü- und Datenencoder
- 39 Fader mit 60 mm Faderweg
- Master-Fader sowie zwei A/B-Fader für Dimmerpacks
- Tasten für Start, Stopp und Zurück
- TAP-Taste zur direkten Eingabe des Lauflichttakts
- Blackout-Funktion
- XLR-Anschluss für Schwanenhalsleuchte
- 2 USB-Ports für Datensicherungen, Laden von Geräteprofilen und Firmware-Updates per PC oder USB-Speichermedium
- Passender Geräte-Editor FUTURELIGHT "Light Desk Manager" im Downloadbereich erhältlich
- 2 PS2-Anschlüsse für Maus und Tastatur
- SVGA-Monitoranschluss
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon oder Klinken-Eingang für Musiksignal mit Line-Pegel

## Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	10,00 W
Maße:	Breite: 57 cm Tiefe: 33 cm Höhe: 10 cm
Anzahl Steuerkanäle:	1024
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Audioeingang:	6,3-mm-Stereoklinke
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,3-1 V
DMX512-Ausgang:	3-/5-polige XLR-Einbaukupplung
Maße (L x B x H):	570 x 330 x 100 mm
Gewicht:	7 kg