

## EUROLITE LCD-4/SF Dimmersteuerung

4-Kanal-Lichtsteuerung

Art.-Nr.: 70062662

GTIN: 4026397248265



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Version mit französischen Schutzkontakt-Steckern, deutsche Stecker passen nicht!
- 4 Kanäle
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- Flashtaster pro Kanal und Master-Flash (Full On-Taste)
- LED-Anzeige aller Modi
- 42 eingebaute Programme
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audioeingang über Cinch-Buchse
- Ausgänge über 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- Rackeinbau mit 3 Höheneinheiten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397248265

Gewicht: 5,28 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.21 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Maße: Breite: 48,3 cm  
Tiefe: 14,5 cm  
Höhe: 13,35 cm

Max. Gesamtleistung: 3680 W

Max. Gesamtstrom:	16 A
Anzahl Steuerkanäle:	4
Max. Nennleistung/Kanal:	1150 W
Max. Nennstrom/Kanal:	5 A
Integrierte Programme:	42
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse
Audio-Eingangsbuchse:	Cinch-Buchse
Audio-Eingangsempfindlichkeit:	0,1-1 V
Ausgangsbuchsen:	4 Schutzkontaktsteckdosen
Sicherung:	4 x F 6,3A, 250 V
Maße (B x T x H):	482 x 145 x 132 mm
	Rackeinbau mit 3 HE
Mindesteinbautiefe:	230 mm
Gewicht:	4,5 kg