

## EUROLITE FD-36+1 DMX Dimmer Panel

Einfacher DMX-Controller für 36 Kanäle mit Master-Regler

Art.-Nr.: 70063835

GTIN: 4026397749991



### Features:

- Einfacher DMX-Controller zur bequemen Ansteuerung von Lichteffektgeräten mit DMX512-Schnittstelle (z. B. Scheinwerfer und Dimmer)
- Einfach anschließen und bedienen ohne aufwendige Programmierung
- 12 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts in 3 Gruppen
- 1 Masterfader
- Kompaktes Design
- Kann bis zu 36 DMX-Kanäle senden
- Tischpultgehäuse

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397749991

Gewicht: 1,83 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 75 mA Oder 9V DC 75 mA
Gesamtanschlusswert:	< 1 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss beiliegend
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan (nicht im Lieferumfang)

DMX-Kanäle:	Ausgabe 36
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Displaytyp:	2 x 3 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Metall, lackiert
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse
Maße:	Länge: 34 cm Breite: 14 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	1,55 kg

### **Lieferumfang:**

---

- 1 x Controller
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x USB-Kabel