

## EUROLITE QuickDMX Funkempfänger phantomgespeist

Kompakter DMX-Funkempfänger 2,4 GHz, phantomgespeist

Art.-Nr.: 70064702

GTIN: 4026397513073



**Listenpreis: 117.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Benutzerfreundlicher 5-poliger XLR-Adapter (female) mit schwenkbarer Antenne
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
- Benötigt 5 V Phantomspannung zum Betrieb
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397513073

Gewicht: 0,17 kg

Länge: 0.14 m

Breite: 0.11 m

Höhe: 0.06 m

### Technische Daten:

|                  |   |
|------------------|---|
| Stromversorgung: | 5 V DC  |
| Schutzart:       | IP20  |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über 5-pol XLR (W)<br>Anbauversion |
| DMX-Kanäle:      | Eingang 512   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| DMX-Ausgang:      | 1 x 5-pol XLR (W)                       |
| Ansteuerung:      | DMX; QuickDMX; plug and play            |
| Reichweite:       | Bis zu 400m                             |
| Trägerfrequenz:   | 2,4 GHz                                 |
| Parallellbetrieb: | Max. 6 Sender                           |
| Modulation:       | GFSK                                    |
| Farbe:            | Silber                                  |
| Maße:             | Länge: 21,2 cm<br>Durchmesser: Ø 1,8 cm |
| Gewicht:          | 100 g                                   |