



Listenpreis: 106.98 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Automatische Umschaltung zwischen Sender- und Empfängerbetrieb
- Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichnanlagen
- Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Transceiver und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. WLAN und Bluetooth)
- Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
- LED-Funktionsanzeige
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX; plug and play
- Reichweite von bis zu 400m
- Bis zu 6 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x USB-Kabel, 1 x Antenne, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532159
Gewicht: 0,36 kg
Länge: 0.14 m
Breite: 0.12 m
Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 500 mA
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)

DMX-Kanäle:	Eingang 512 Ausgabe 512
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX; plug and play
Reichweite:	Bis zu 400m
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Parallelbetrieb:	Max. 6 Sender
RF-Ausgangsleistung:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 21,2 cm Tiefe: 10 cm Höhe: 7,5 cm
Gewicht:	0,29 kg