# EUROLITE DMX AIO Recorder, Merger, Artnet Node, Signalwandler

DMX-Recorder für 2 Universen

**Art.-Nr.: 70064835**

GTIN: 4026397648362

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Drahtloser DMX-Recorder und Art-Net-Node
- Aufnahme und Wiedergabe von Lichtshows in Echtzeit über DMX und WLAN
- Jede Art-Net- und DMX-Quelle kann aufgezeichnet werden
- Eingebauter Access-Point
- Art-Net In/Out über WLAN oder Netzwerkbuchse
- 8 Speicherplätze mit jeweils bis zu 20 Stunden Aufnahmekapazität
- 2 Aufnahmemodi: Zeitaufnahme oder schrittweise
- 2 Wiedergabemodi: Einzelwiedergabe oder Endlosschleife
- Dimmer- und Geschwindigkeitsregler
- DMX-Merger (2 In > 1 Out) mit den Modi HTP, LTP, Override, Backup
- DMX-Splitter (1 In > 2 Out)
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Kann bis zu 1024 DMX-Kanäle empfangen und verarbeiten
- Ansteuerbar über DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App
- LCD Display
- Das Gerät lässt sich über USB mit dem PC verbinden,
  **Lieferumfang**
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Antenne, 1 x Speicherkarte

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397648362
Gewicht: 1,41 kg
Länge: 0.27 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.10 m

### Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| | Oder |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| | 5V DC 500 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 4 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br>Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (optional) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| DMX-Kanäle: | Eingang 1024 |
| DMX-Eingang: | 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Netzwerkanschluss: | 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | DMX; Aurora DMX App; Photon App; Art-NetDmxRemote App |
| Displaytyp: | LCD Display |
| USB-Anschluss: | USB 2.0, Typ B |
| PC connect: | Über USB |
| Maße: | Breite: 22,7 cm<br>Tiefe: 13 cm<br>Höhe: 7 cm |
| Gewicht: | 1,13 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.