

EUROLITE LVH-3 AV-Umschalter

Manueller AV-Umschalter 4:1

Art.-Nr.: 81013203

GTIN: 4026397324792



Beschreibung:

MANUELLER AV-UMSCHALTER 4:1

Der LVH-3 dient dazu Audio- und Videosignale von bis zu vier verschiedenen Quellen auf einen Ausgang umzuschalten. Die Umschaltung kann manuell über Wahlkosten oder über eine externe Fernbedienung erfolgen. Eine Kontroll-LED zeigt den angewählten Kanal an. Die Ein- und Ausgänge des AV-Signals laufen über Cinch-Buchsen auf der Frontplatte. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über Schraubanschlüsse oder Buchse auf der Rückseite. Das Gerät ist kompatibel zu NTSC- und PAL-Systemen.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397324792

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.17 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.06 m

Features:

- Video- und Stereo-Audio-Signalumschaltung von vier Quellen auf einen Ausgang
- Umschalten über langlebige Keyboardtasten
- LED-Kontrollanzeige des aktiven Kanals
- Schraubanschlüsse zur Fernsteuerung
- NTSC- und PAL-kompatibel
- Hochwertige vergoldete Cinch-Anschlüsse
- Superkompaktes Metallgehäuse

Technische Daten:

Stromversorgung:	12-24V DC 100 mA
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion

Frequenzbereich:	10 - 10000000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>-95 dB
Klirrfaktor:	<0,01 % bei 1 kHz
Maße:	Breite: 14,6 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 4,2 cm
Gewicht:	0,44 kg
Video:	
4 x Eingänge:	1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite
1 x Ausgang:	1 Vss/ 75 Ohm, Cinch Composite
Aus-Abschwächung:	>78 dB
Differentialverstärkung:	0,1%
Differentialphasengang:	<0,3°
Audio:	
4 x Eingänge:	10 kOhm, Stereo-Cinch
1 x Ausgang:	75 Ohm, Stereo-Cinch
Verstärkung:	Nominal 0 dB
Eingangsspegel:	-10 dBV nominal
Übersteuerungsreserve:	>20 dB/ -10 dBV
Aus-Abschwächung:	>74 dB
Übersprechen:	Unterhalb des Rauschpegels (Eingänge terminiert)

Lieferumfang: