

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-422P 4 canaux à lecteur Bluetooth et USB

Table de mixage 4 canaux, Bluetooth et lecteur MP3

GTIN: 4026397653410



Prix de catalogue: 272.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 4 canaux d'entrée avec réglage de gain, affichage du niveau par LED, égaliseur 3 bandes, bouton cue et fader de canal
- Canal microphone DJ avec régulateur de volume, égaliseur 2 bandes, interrupteur marche/arrêt et Talkover
- Pré-écoute de tous les canaux d'entrée et de la somme maître via une sortie casque stéréo réglable
- Crossfader avec interrupteurs d'affectation et caractéristiques de réglage réglables
- Canal principal avec réglage du volume et de la balance
- Affichage du niveau par LED stéréo à 10 chiffres
- Sortie moniteur réglable
- 8 entrées ligne et 2 entrées phono via des prises RCA
- Sorties XLR symétriques et prises RCA
- Sortie d'enregistrement, indépendante du master
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- A une portée de jusqu'à 10m
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; usage portable

L'étendue des fournitures

- 1 x table de mixage, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble RCA, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397653410

Poids: 4,17 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.29 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W |
| Classe de protection: | SK II |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Petits appareils (M) « prise de rasoir » version encastrable Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) |
| Commande: | Bluetooth |
| Bluetooth: | Version : 4,2 + EDR Profil: A2DP, AVRCP |
| Lecteur audio: | USB + Bluetooth |
| Portée: | Jusqu'à 10m |
| Fréquence porteuse: | 2,4 GHz |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Éléments de commande: | Lecteur audio, Talkover, Sélecteur de mode crossfader, Crossfader, Interrupteur Crossfade-Curve |
| État LED: | Indicateur de niveau du canal, Indicateur de niveau maître, CUE, ON AIR, Power |
| Connexions: | Entrée: Line via 6 x RCA stéréo Entrée: Line/Phono via 2 x RCA stéréo Entrée: Microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Lecteur audio via 1 x USB A (F) version encastrable Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: Master via 2 x XLR 3 broches Sortie: Rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Booth via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable |
| Canaux: | Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur ligne-ligne-lecteur via RCA ou lecteur, réglage du canal via Fader, Régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal d'entrée: 1 x Stéréo avec Commutateur Line-Line via RCA, réglage du canal via Fader, Régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec Commutateur Line-Line/Phono via RCA, réglage du canal via Fader, Régulateur 3 bandes EQ, Contrôle du gain, Commutateur CUE Canal de microphone: 1 x Mono via Câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif, Régulateur 2 bandes EQ, Commutateur Talkover, Commutateur ON AIR Sortie maître: 1 x Stéréo via XLR ou RCA, réglage du canal via Bouton rotatif, Contrôle rotatif balance Sortie Booth: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via Bouton rotatif, Fonction Cue-Mix |

Sortie casque: 1 x Stéréo via Câble jack, réglage
du canal via Bouton rotatif

| | |
|-----------------------------------|--|
| Format de la musique: | MP3, WAV; WAV |
| Port USB: | Typ A |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Longueur : 35 cm Largeur : 26,6 cm Hauteur : 10,5 cm |
| Poids: | 3,46 kg |
| Lecteur audio | |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB max. 32GB (FAT 32) |
