

## OMNITRONIC Amplificateur d'installation 6 canaux MCD-3006 MK2

Réf. : 10452415

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W RMS (8 Ohm)



### Caractéristiques:

- Amplificateur de sonorisation avec limiteur intégré pour les applications multizones
- Entrées de signal via des prises XLR symétriques encastrées ou des borniers
- Réglage inviolable du volume sur le panneau arrière
- Triple affichage du niveau avec LED Clip par canal
- Châssis robuste en acier avec plaque frontale en aluminium
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700213

Poids: 10,10 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.15 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	525 W alimentation 1/8
Puissance de sortie:	6 x 500 W RMS (4 Ohm) 6 x 250 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite

Plage de fréquence:	22 - 25000 Hz
Rapport signal/bruit:	>120 dB
Distorsion harmonique:	<0,003 % avec 1 kHz
Refroidissement:	2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear
Impédance:	Entrée: 22 kOhm , sym. Entrée: 12 kOhm , non sym.
Gain:	26 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>10 V/µs
Facteur d'atténuation:	>500
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Démarrage progressif; Court-circuit; surchauffe; surcharge; Tension continue; Temporisation de démarrage
État LED:	Power, Indicateur de niveau, Clip, Protect, veille
Connexions:	Entrée: Line via 6 x XLR 3 broches Entrée: Line via 6 x borne enfichable à vis Lien: Enceinte via 6 x borne enfichable à vis
Niveau max.:	Entrée: +2 V
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,05 kg

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 6 x borne enfichable à vis  
 4 x pied  
 4 x vis  
 1 x Mode d'emploi