

## RELACART Microphone à col de cygne UHF UD-1 pour WAM-402

Microphone à col de cygne UHF pour modèles WAM-402, 823-832 + 863-865 MHz

Réf. : 13055227

GTIN: 4026397650662



**Prix de catalogue: 177.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Microphone UHF col de cygne avec technologie PLL
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Réglage de gain et commutateur Low Cut
- A une portée de jusqu'à 60m
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Jusqu'à 8 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Écran LCD
- Indicateur de charge

#### L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x protection contre le vent, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397650662

Poids: 1,30 kg

Longueur: 0.12 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

Type:	Microphone à col de cygne
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Condensateur
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Low Cut:	120Hz, commutable

Gain:	Entrée: ± 10 dB
Portée:	Jusqu'à 60m
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Bande passante:	11 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,0005 %
Fonctionnement parallèle:	Max. 8 Émetteur
Puissance de sortie RF:	10 mW
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	90 fréquence commutable En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies
Type d'écran:	Écran LCD
Écran:	Indicateur de charge , Fréquence , Canal
Éléments de commande:	Commutateur d'émission (high-low)
Connexions:	Entrée: microphone via XLR (F) 3 broches version encastrable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 11,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 48,5 cm
Poids:	0,83 kg