



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED KLS-2500 Compact-Light-Set

Bar avec 4 spots équipés chacun de 7 LED 10 W 5-en-1 (RGBAW), avec prise QuickDMX à 5 pôles

- Complete LED light set with four slimline LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- 7 PCL LEDs (RGBAW) per spot
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- Movable and tiltable spotlights
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional foot pedal FP-1
- DMX512 control via regular DMX controller (occupies 28 channels)
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with OLED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and PowerCon input
- 4 IEC outputs for power supply of further devices

### Logistique

- 7 LED puissantes 10 W high-power 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)<BR>spots pouvant être commandés individuellement
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 17,4°

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x projecteur

### **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### **Données techniques:**

---

Poids: 15,94 kg

---

### **EUROLITE LED KLS-2500 Compact-Light-Set**

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 190,00 W

---

Type de protection: IP20

---

Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 10 W high-power 5in1 PCL RGBWA (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 4; 7; 20; 23; 28
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Angle de départ:	17,4°
Angle de départ (1/2 pic):	17,4°
Angle de départ (1/10 pic):	30,4°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 6 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	15,70 kg
DMX channels:	2/3/4/7/20/23/28
DMX connection:	3-pin XLR
QuickDMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	10 W RGBAW (5in1)
Number of LEDs:	28
Beam angle:	28°
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	1160 x 60 x 320 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g

#### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	100 g