

## PSSO Ensemble WISE TWO + 2 x émetteur de poche + 2 x micro cravate 518-548 MHz

Récepteur radio True Diversity sans licence, 2 x émetteur de poche et 2 x micro cravate incl. GTIN: 4026397685350



**Prix de catalogue: 1188.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Récepteur sans fil True Diversity et pilotage à distance iSync 2,4 GHz

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux (fonctionnement en parallèle possible de jusqu'à 26 systèmes)
- 100 canaux présélectionnés dans 10 groupes de canaux
- iSync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Réglage automatique de la fréquence
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Commutation Mic/Line
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- 2 récepteurs peuvent être alimentés par un seul bloc d'alimentation
- Multicolore Écran LCD
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Firmware pouvant être mis à jour
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Théâtre; Bailleur; Centres sportifs/Centres de fitness; Concerts/salles

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397685350

Poids: 3,55 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 3 x antenne, 2 x câble BNC, 1 x câble jack, 1 x câble adaptateur, 4 x pied, 2 x support, 2 x protection contre le vent, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 4 x batterie

### PSSO Émetteur de poche WISE 518-548 MHz

Émetteur de poche à émetteur multifréquence PLL

- ISync 2,4 GHz – synchronisation et surveillance confortables en temps réel
- Nom d'utilisateur et couleur d'affichage éditables
- Puissance de sortie RF commutable
- Niveau de gain réglable
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- UHF 518 - 548 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Multicolore Écran LCD

#### L'étendue des fournitures

- 1 x émetteur, 2 x antenne, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

### PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche

Micro cravate pour l'émetteur de poche WISE

- Caractéristique directionnelle: Omnidirectionnel

#### L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 5 x protection contre le vent, 1 x clip de fixation

## Données techniques:

---

Poids: 3,32 kg

---

### PSSO Récepteur True Diversity WISE TWO 2 canaux 518-548 MHz

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12-15 V CC 1,5 A
Puissance totale de raccordement:	8 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Gain:	Microphone -32 dB jusqu'à +4 dB Sortie: -32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Diversity:	True Diversity
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	100 Fréquence commutable En 10 groupes Fréquence scannable automatiquement

Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Encodeur
Connexions:	Antenne via 2 x BNC (F) 12-15 V Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Sortie: Mic/Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Mic/Line via 2 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Sortie: pour montage en cascade via 2 x BNC (F)
Canaux:	Canal de microphone: 2 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack
Commutateur:	Commutateur Low-Cut
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,9 kg

#### **PSSO Émetteur de poche WISE 518-548 MHz**

Type:	Émetteur de poche
Alimentation électrique:	3 V CC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Plage de fréquence:	50 - 18000 Hz
Gain:	-32 dB jusqu'à +4 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 518 - 548 MHz
Puissance de sortie RF:	50 mW; 30 mW; 10 mW
Modulation:	FM
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Menu, Touches de navigation
Connexions:	Microphone via 1 x Mini XLR (F) 3 broches 5 V
Code couleur:	Indicateur de couleur et nom modifiable
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; Commutateur muet
Matériau:	Métal
Couleur:	Gris
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 3 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	190 g

#### **PSSO Micro cravate WISE pour émetteur de poche**

Type:	Micro cravate
-------	---------------

Alimentation électrique:	3-10 V CC
Longueur du câble:	1,2 m
Type de micro:	Électret
Caractéristique directionnelle:	Omnidirectionnel
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>58 dB
Sensibilité:	-40 dB
Impédance:	1 kOhm
Connexions:	Mini XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 3,5 mm
Poids:	10 g