

EUROLITE Interface freeDMX AP Wi-Fi

Interface DMX Wi-Fi sans fil pour applis et programmes comme Steinigke Light'J

Réf. : 51860130

GTIN: 4026397564808



Prix de catalogue: 236.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Interface Wi-Fi DMX sans fil pour un contrôle de l'éclairage sans fil depuis votre tablette ou votre PC
 - Reçoit les signaux de commande via le réseau et les transmet par câble à la chaîne DMX
 - Compatible avec les appareils iOS et Android
 - La bibliothèque de fixations des apps, disponible en ligne, est constamment mise à jour et contient déjà plus de 300 appareils d'Eurolite et de Futurelight – vous créez facilement de nouveaux profils d'appareils via l'éditeur
 - Configuration via un serveur web intégré
 - Mode point d'accès et mode infrastructure
 - 1 sortie DMX en boucle
 - Équerres de fixation pour montage en rack, sur table ou sur traverse disponibles en tant qu'accessoires
 - Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
 - Commandé via DMX; Light'J App; Wi-Fi; Light Captain App; ArtNet
 - 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
 - A une portée de jusqu'à 60m à l'extérieur
 - A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
 - Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
 - Connecté à p. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC)
 - Made in Germany
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
 - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 2 x mode d'emploi, 1 x antenne, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397564808
Poids: 0,83 kg
Longueur: 0,33 m
Largeur: 0,23 m
Hauteur: 0,06 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 12 V CC 1 A |
| Type de protection: | IP20 |
| Wi-Fi: | Standard : IEEE 802.11 b/g/n |
| Canaux DMX: | Sortie 512 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; Light´J App; Wi-Fi; Light Captain App; ArtNet |
| Portée: | Jusqu'à 60m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments |
| Bande de fréquences: | 2,4 GHz |
| Gain d'antenne: | 2 dBi |
| État LED: | Signal, Appairage, Lien, Source du canal |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Couleur: | Noir |
| PC connect: | P. ex. FreeStyler, DMXControl 3, PC_DIMMER, Lightkey (MAC) |
| Dimension: | Largeur : 13 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 4,1 cm |
| Poids: | 650 g |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |