

EUROLITE Émetteur/Récepteur QuickDMX

Système DMX sans fil, 2,4 GHz

Réf. : 70064703

GTIN: 4026397532159



Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Commutation automatique entre le mode émetteur et le mode récepteur
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB, 1 x Antenne, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397532159

Poids: 0,36 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.06 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
5V CC 500 mA

Type de protection: IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Puissance de sortie RF:	19 dBm
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21,2 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 7,5 cm
Poids:	0,29 kg