

## OMNITRONIC TRM-422 Rotary Mixer 4 canali

Mixer rotativo a 4 canali con isolatore di frequenza a 3 bande e sezione di filtro per DJ

Art.n.: 10355931

GTIN: 4026397676914



### Features :

- Isolatore di frequenza master a 3 bande con i classici potenziometri rotativi ALPS (Blue Velvet RK27)
- La caratteristica kill consente la completa cancellazione di bassi, medi e alti
- Sezione del filtro con regolatore di risonanza e sweep per la modifica creativa delle bande di frequenza
- 4 canali di ingresso stereo con regolatore di guadagno, LED a clip, EQ a 3 bande e commutazione phono/line
- 2 canali di ingresso microfono con regolatore di guadagno, EQ a 2 bande e interruttore on-air
- Componenti di alta qualità garantiscono una lunga durata e ottime proprietà sonore
- Indicatore di livello a LED stereo a 16 cifre, commutabile tra uscita master e uscita booth
- Uscita booth con EQ a 2 bande separato e regolatore di volume
- Sezione PFL con indicatore di livello a LED stereo a 16 cifre, controllo del volume, controllo del bilanciamento PFL/Main e funzione cue mix/split
- Crossfader in tecnologia VCA con caratteristiche di dissolvenza regolabili
- 2 percorsi di effetto per il collegamento di dispositivi di effetto esterni
- Uscite dirette per applicazioni di timecode
- Uscite: master e booth (XLR/RCA S/D), Record (RCA S/D), Master Insert Send/Return (RCA S/D), FX in/out (jack stereo)
- Filtro DJ LPF, BPF, HPF assegnabile
- Custodia per mixer
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Homerecording e studi

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397676914

Peso : 6,70 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.14 m

## Dati tecnici :

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potenza totale installata:   | 24 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Intervallo di frequenza:     | 20 - 20000 Hz microfono<br>20 - 20000 Hz line<br>40 - 18000 Hz phono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rapporto segnale-rumore:     | >97,2 dB line<br>>91,7 dB microfono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Distorsione armonica totale: | Line <0,04 % a 1 kHz<br>Phono <0,13 % a 1 kHz<br>Microfono <0,008 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gain:                        | Microfono 44 dB<br>Line -16,5 dB a +8,5 dB<br>Phono -48,5 dB a +23,5 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Filtro DJ:                   | Assegnabile: LPF, BPF, HPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Isolatore:                   | Master Gain:- ? bis +9<br>Low/mid 300 Hz, 18 db/oct , Butterworth<br>Mid/high 4000 Hz, 18 db/oct , Butterworth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attenuazione di diafonia:    | >-68 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, crossfader, selettore crossfader, interruttore Crossfade Curve; funzione cue mix split, Regolazione del suono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LED di stato:                | Power, Indicatore del livello master, clip, CUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 4 x RCA stereo<br>Ingresso: line/phono via 4 x RCA stereo<br>Ingresso: microfono via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso<br>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo<br>Uscita: booth via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: booth via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Master via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Master via 1 x RCA stereo<br>Uscita: AUX sends via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: AUX returns via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: Timecode via 4 x RCA stereo |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canali:                   | <p>Canale di ingresso: 4 x Stereo with Interruttore line-line/phono via RCA, channel control via manopola rotante, regolatore a 3 bande EQ, Interruttore sorgente, Regolatore del guadagno, Interruttore CUE, Interruttore FX Routing, selettore crossfader</p> <p>Canale del microfono: 2 x Mono via XLR, channel control via manopola, Interruttore ON AIR</p> <p>Uscita master: 2 x Stereo via XLR, channel control via manopola rotante, funzione cue mix split</p> <p>Uscita booth: 2 x Stereo via XLR, channel control via manopola rotante</p> <p>Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA</p> <p>Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola</p> |
| Livello massimo:          | Uscita: +18 dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale:                | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura della custodia: | <p>Custodia per mixer</p> <p>Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                   | <p>Larghezza: 41 cm</p> <p>Profondità: 28,5 cm</p> <p>Altezza: 10,5 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso:                     | 5,99 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Contenuto della confezione:

1 x mixer  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x Staffa di montaggio  
 6 x viti  
 8 x cavo RCA  
 1 x Manuale d'uso