

RELACART UH-222C Microfono 823-832 + 863-865 MHz

Microfono portatile con trasmettitore multifrequenza PLL

Art.n.: 13055208

GTIN: 4026397536997



Prezzo di listino: 165.41 €

incl. 19% IVA

Features :

- Microfono portatile a condensatore con tecnologia UHF PLL
- Alloggiamento ergonomico in lega di alluminio, adatto per l'uso in porte rigide
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Potenza di trasmissione alta/bassa regolabile
- Livello di guadagno alto/medio/basso regolabile
- Capsula M-C36
- Direttamente compatibile con la capsula SM58 di Shure
- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Schermo OLED
- Indicatore del livello di carica

Dotazione della fornitura

- 1 x microfono, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397536997

Peso : 0,47 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Trasmettitore

Alimentazione elettrica: 3V DC

Tipo di capsula: Condensatore

Direttività:	Cardioide
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Intervallo di frequenza:	100 - 18000 Hz
Sensibilità:	-52 dB
Pressione acustica massima:	145 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Schermo:	Indicatore del livello di carica , Frequenza , Canale
Controlli:	Interruttore di guadagno (high-mid-low), interruttore di potenza di trasmissione (high-low)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 25,5 cm Diametro: Ø 5,2 cm
Peso:	0,34 kg