

OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 823-832/863-865 MHz

Art.n.: 13063370

License-free 2-channel microphone system (UHF 863 - 865 MHz, UHF 823 - 832 MHz) with auto sync, incl. rack kit

GTIN: 4026397740226



Features :

- 2-channel receiver and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
 - Quick and easy frequency adjustment at hand-held transmitter
 - 16 frequenze di trasmissione regolabili (823-832 e 863-865 MHz)
 - 2 canali separati con controllo del volume
 - Uscita XLR per canale sim.
 - Uscita jack da 6,3 mm per segnale misto
 - Antenne BNC rimovibili
 - Portata fino a 30m a vista
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- ricevitore**
- Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Custodia per mixer
 - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile
- microfono**
- Direttività: Cardioide
 - Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Indicatore del livello di carica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397740226

Peso : 2,25 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Tipo: Set senza fili completo

Classe di protezione: CL III

Numero di canali: 2

| | |
|------------------------------|--|
| Intervallo di frequenza: | 50 - 15000 Hz |
| Massima: | Fino a 30m a vista |
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 16 frequenze commutabili In 2 groups |
| Peso: | 1,87 kg |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 500 mA |
| Potenza totale installata: | Massimo 3,1 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) Cavo di alimentazione con alimentatore (in dotazione) |
| Rapporto segnale-rumore: | >90 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Schermo: | Mute; Canale , Frequenza , Livello audio AF , Potenza del segnale RF |
| Controlli: | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale |
| Collegamenti: | Ingresso: Antenna via 2 x BNC (F) Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Materiale: | Metallo |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile |
| Profondità di installazione: | 18,5 cm |
| Misure: | Larghezza: 21,1 cm Profondità: 14,4 cm Altezza: 4,2 cm |
| Peso: | 0,970 kg |
| Tipo: | Trasmettitore |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Sensibilità: | -54 dB |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW |
| Colore della custodia: | Nero |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Schermo: | Frequenza , Canale , Indicatore del livello di carica , Mute |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Metallo |
| Misure: | Lunghezza: 24,3 cm |

Diametro: Ø 5,5 cm

Peso:

0,27 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x ricevitore
- 1 x alimentatore esterno
- 2 x Antenna
- 2 x microfono
- 1 x cavi jack
- 2 x Staffa di montaggio
- 6 x viti
- 4 x piede
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità