

## EUROLITE Set QuickDMX 1x Trasmettitore + 2x Ricevitore

Trasmettitore radio DMX compatto con 2 ricevitori radio DMX

Art.n.: 2000027

GTIN:



**Prezzo di listino: 236.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

#### EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

Ricevitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (femmina) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione

### Logistica

- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
  - È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
  - Indicatore di funzione a LED
  - Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
  - Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
  - Controllabile via QuickDMX; plug and play
  - Portata fino a 400m
  - Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

## Dati tecnici :

---

Peso: 0,47 kg

---

### EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR a 3 poli (M)
Attivazione:	QuickDMX; DMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,15 kg

### EUROLITE QuickDMX Ricevitore radio

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1000 mA
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)

Canali DMX:	Ingresso 512
Uscita DMX:	XLR a 3 poli (F)
Attivazione:	QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	19 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Argento
Misure:	Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm
Peso:	0,16 kg