

RELACART Set UR-260D Bodypack with Headset and Lavalier

True diversity wireless receiver (DSP and PC software) with 2 bodypacks + headsets + lavalier mics

Art.n.: 2000348

GTIN:



Features :

- Ricevitore radio multifrequenza a 2 canali con processore a 24 bit per una qualità del suono di prima classe
- MagicEQ integrato consente una spettacolare modellazione dei microfoni portatili
- Sono disponibili 7 preset con microfoni noti (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) e 3 preset personalizzabili
- Feedback Killer integrato per la soppressione automatica del feedback e una qualità del suono cristallina con il massimo guadagno
- Elaborazione e gestione DSP tramite interfaccia Ethernet e software PC intuitivo
- Tecnologia Antenna Diversity per la massima qualità di ricezione
- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Possibilità di collegamento in cascata di più ricevitori tramite cavo di rete
- La funzione di blocco impedisce la modifica accidentale delle impostazioni
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Stabile custodia in metallo
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

- Multicolore Schermo LCD
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC in connection with RELACART Magic EQ software
- Custodia per mixer
- <p>RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset
- <h2 class="featureSatz">Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL, 823-832 + 863-865 MHz</h2>Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
- Lavalier microphone optional
- Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
- 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
- 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
- Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
- Mute mode
- Adjustable input gain
- RF output power Hi/Low adjustable
- Lock function for prevents undesired changes to settings
- License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)

Trasmettitore

- Portata fino a 80m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Schermo OLED

microfono

- Direttività: Di forma sferica
- <p>RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional
- <h2 class="featureSatz">Microfono lavalier a elettrete poco appariscente</h2>Da fissare alla cravatta, alla camicia o al colletto dell'utente
- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dati tecnici :

Peso: 2,94 kg

RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo: | Ricevitore |
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA |
| Potenza totale installata: | Massimo 9 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Numero di canali: | 2 |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 18000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >100 dB |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz |
| Connessione di rete: | Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso |
| DSP: | Processore di segnale digitale 96kHz, 24 bit |
| Massima: | Fino a 80m |

| | |
|-----------------------------|---|
| Banda di frequenza: | UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz |
| Diversity: | Antenna Diversity |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,005 % |
| Sistema parallelo: | Massima 9 Trasmettitore |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo LCD |
| Controlli: | Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione |
| Collegamenti: | Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| PC connect: | RELACART Magic EQ software via RJ-45 (F) versione da incasso |
| Struttura della custodia: | Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U |
| Misure: | Larghezza: 41 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,3 cm |
| Peso: | 2,50 kg |

RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo: | Trasmettitore tascabile con microfono |
| Alimentazione elettrica: | 3V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Pila: | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione) |
| Gain: | 0 dB -6 dB -12 dB |
| Massima: | Fino a 80m |
| Banda di frequenza: | UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz |
| Intervallo di commutazione: | 11 MHz |
| Potenza di uscita RF: | 10 mW (LO); 40 mW (HI) |
| Modulazione: | FM |
| Selezione frequenza: | 90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each |
| Tipo di display: | Schermo OLED |
| Collegamenti: | Uscita: Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento/muto |
| Materiale: | Alluminio |

| | |
|--------------------------|--|
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 8,4 cm |
| Peso: | 0,19 kg |
| Tipo: | Microfono ad archetto |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC |
| Lunghezza cavo: | 1,2 m |
| Tipo di capsula: | Condensatore Misure: Ø 5 mm x 6 mm |
| Direttività: | Di forma sferica |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 20000 Hz |
| Sensibilità: | -47 dB |
| Impedenza: | 1800 Ohm |
| Tipo connettore: | Mini-XLR (F) a 4 poli |
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Color pelle |
| Peso: | 0,018 kg |

RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional

| | |
|--------------------------|--|
| Tipo: | Microfono lavalier |
| Alimentazione elettrica: | 2-10V DC |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Mini-XLR (F) a 4 poli |
| Lunghezza cavo: | 1,2 m |
| Tipo di capsula: | Elettrete |
| Direttività: | Cardioide |
| Intervallo di frequenza: | 60 - 12000 Hz |
| Rapporto segnale-rumore: | >59 dB |
| Sensibilità: | -42 dB |
| Impedenza: | 1800 Ohm |
| Interruttore: | Senza |
| Materiale: | Alluminio |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Lunghezza: 2,80 cm Diametro: Ø 1,10 cm |
| Peso: | 0,02 kg |

Contenuto della confezione:

1 x RELACART UR-260D Ricevitore a 2 canali UHF 823-832 + 863-865 MHz

- 1 x ricevitore
- 2 x Antenna
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x cavi jack
- 2 x Staffa di montaggio
- 6 x viti
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

2 x RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

- 1 x Trasmettitore
- 1 x microfono
- 1 x paravento
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità

2 x RELACART LM-C420 Lavalier unidirectional

- 1 x microfono
- 1 x paravento