

EUROLITE Set 4x LED CBB-2 COB WW barra + custodia

4 barre per effetti luminosi LED con LED WW COB con PRO flightcase

Art.n.: 2000811

GTIN: 4026397687989



Features :

- 2 LED 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 37°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Allestimenti per fiere e negozi; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB barra
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa, PRO version</h2>Per una protezione ottimale
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

EAN / GTIN: 4026397687989

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.30 m

Merci voluminose

- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca

Dati tecnici :

Peso: 17,65 kg

EUROLITE LED CBB-2 COB WW Barra

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 50 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 2 x 35 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 2; 3; 5 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | Telecomando IR; controllo della musica via microfono; DMX; stand-alone; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | LED PC-Control 512; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 37° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 70° |
| Temperatura colore: | 2700K |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 91 Ra |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Larghezza: 15,5 cm Profondità: 24 cm Altezza: 17,5 cm |
| Peso: | 2,45 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0 |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2 COB barra

| | |
|-------------------------|---|
| Carico massimo: | 50 kg |
| Telaio in alluminio: | 20 mm |
| Manico pieghevole: | 2 Pezzo |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 2 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm, laminato; Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano portautensili: | 25 cm x 12 cm x 25 cm |
| Vano accessori: | 10 cm x 27 cm x 25 cm |
| Dimensioni interne: | 63,5 cm x 27 cm x 25 cm |
| Misure: | Larghezza: 68 cm Profondità: 31 cm Altezza: 29 cm |
| Peso: | 7,85 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila