

FUTURELIGHT WDR-G4 RX Wireless-DMX-Receiver

DMX wireless receiver with technology by Wireless Solution

Art.n.: 51834023

GTIN: 4026397588965



Features :

- Compatible with Wireless Solution W-DMX systems
- Wireless DMX eliminates extensive cabling between DMX controller and the DMX-controlled units in lighting installations
- AFHSS technology ensures interference-free operation also alongside other DMX transmitters and wireless devices in the 2.4 GHz band (e.g. Wi-Fi and Bluetooth)
- 1 to 512 receivers can be controlled by each transmitter
- Plug & play: quick and easy setup with one operating button
- LED indication for operation and functions
- DMX input and output, 3-pin XLR
- Truss attachment option
- 2.4 GHz - license-free worldwide
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via RDM; DMX; W-DMX by wireless solution
- Portata fino a 500m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Latenza estremamente bassa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397588965

Peso : 1,15 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 3 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	RDM; DMX; W-DMX by wireless solution
Massima:	Fino a 500m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Latenza:	< 5 ms
Modulazione:	AFHSS
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 14,5 cm Profondità: 10 cm Altezza: 5,8 cm
Peso:	1,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x ricevitore
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Staffa di montaggio
1 x Antenna