

EUROLITE QuickDMX Wireless receiver phantom-power

Compact wireless DMX receiver 2.4 GHz, phantom powered

Art.n.: 70064702

GTIN: 4026397513073



Features :

- User-friendly 5-pin XLR adapter(female) with swivel antenna
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Logistica

EAN / GTIN: 4026397513073

Peso : 0,17 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.11 m

Altezza : 0.06 m

Dati tecnici :

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 5V DC |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite 5-pin XLR (W) connector |
| Canali DMX: | Ingresso 512 |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 5 poli |

| | |
|----------------------------|--|
| Attivazione: | DMX; QuickDMX; plug and play |
| Massima: | Fino a 400m |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Sistema parallelo: | Massima 6 Trasmettitore |
| Modulazione: | GFSK |
| Colore: | Argento |
| Misure: | Lunghezza: 21,2 cm Diametro: Ø 1,8 cm |
| Peso: | 0,10 kg |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità