

FUTURELIGHT Set 4x PLB-130 + Case

Réf. : 09009961

GTIN:



Caractéristiques:

Logistique

FUTURELIGHT Lyre PLB-130

Faisceau hautes performances à lampe Osram Sirius HRI 132 W

- Parallel beam
- Effect wheel with rotating 8-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Exact positioning via 16-bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Control panel with LC display for easy configuration
- PAN angle switchable between 630° and 540°
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With Osram Sirius HRI 132 W lamp
- Gobos
- Effet gobo

- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert
Effet shake
- Utilisable dans le mode CH DMX 10; 12; 13; 16
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 2°

ROADINGER Flightcase 4 x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	69,40 kg
--------	----------

FUTURELIGHT Lyre PLB-130

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	190 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe à décharge
Mouvement de basculement max. TILT:	265° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	630° positionnement
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Gobos
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 17 gobos et ouvert Effet shake
Canaux DMX:	10; 12; 13; 16

Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	2°
Angle de départ (1/2 pic):	2°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	11,70 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 4 x PLB-130/DMH-80/TMH XB-130

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	10 cm x 45 cm x 38,5 cm
Dimension interne:	77 cm x 45 cm x 40,5 cm
Compartiment d'appareil:	31,5 cm x 21,5 cm x 38,5 cm
Dimension:	Largeur : 81 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	22,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x câble XLR